



# ARIKSO LT33120H

## Трехфазный ИБП

Башенный тип

Онлайн-двойное преобразование



Офисная и серверная  
техника



Медицинские объекты и  
лаборатории



Телекоммуникационные  
системы

## Надёжное питание критически важного оборудования.

Серия LT характеризуется высокой эффективностью, широким диапазоном входного напряжения и интеллектуальной системой управления батареями.

**ИБП LT33120H** основан на технологии онлайн-двойного преобразования и обеспечивает высокую стабильность выходного напряжения при колебаниях входного питания.



## ПРИМЕНЕНИЕ

Центр обработки данных и серверные комнаты

Операторы мобильной связи, интернет-провайдеры

Банки, процессинговые центры, платёжные системы

Питание, контроллеров, серверов управления, систем мониторинга

Больницы, диагностические центры, частные клиники

Аэропорты, логистические хабы, диспетчерские службы

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Высокая надежность — топология N+X** для критически важных компонентов (вентиляторы, платы управления).

**Технология DSP —** существенно повышает надёжность системы и стабильность работы.

**Энергoeffективность — функция Intelligent ECO** автоматически переключает нагрузку на экономичный статический байпас при нормальных условиях сети, экономя до 3% электроэнергии.

**Мощный выпрямитель —** позволяет заряжать батареи при работе на 100% нагрузке.

**Гибкость —** возможность наращивания времени автономной работы за счет подключения стандартных батарейных шкафов.

**Простое обслуживание —** горячая замена силовых и управляющих модулей, вентиляторов.

**Удобное управление —** интуитивный цветной TFT-дисплей с сенсорным управлением 4,3 дюйма.

**Адаптивность —** широкий диапазон входного напряжения снижает переключения на батарею и продлевает ее срок службы.

## Технические характеристики

МОДЕЛЬ	LT33120H
<b>СЕРИЯ</b>	LT 10–200 кВА
<b>Мощность</b>	120 кВА / 120 кВт (расчёт при $\cos \varphi = 1,0$ )
<b>Вход</b>	
Фаза	3 фазы, 4 провода + заземление
Номинальное напряжение	380 / 400 / 415 В перемен. тока
Диапазон напряжения	138 - 485 В перемен. Тока (мин. уровень входного напряжения -45%)
Диапазон частоты	40 -70 Гц
Коэффициент мощности (input)	$\geq 0,99$
Гармонические искажения (THDi)	$\leq 3 \%$
<b>Выход</b>	
Номинальное напряжение	380 / 400 / 415 В перемен. тока
Коэффициент мощности (output)	1,0
Регулировка напряжения	$\pm 1 \%$
Частота выходная	50 / 60 Гц
Форма сигнала	Чистая синусоида
Перегрузочная способность	110 % – 60 мин; 125 % – 10 мин; 150 % – 1 мин
КПД без учета ЭКО режима	до 95 %
В ЭКО режиме	98%
Крест-фактор	3:1
<b>Батарея</b>	
Конфигурация	Возможна работа с встроенными и внешними батареями, в ИБП предусмотрено место под 120 шт. акб емкостью по 9ач.
Напряжение батарей	Опционально, стандартный диапазон по проекту от 30 до 50 шт. в одной группе. ( $\pm 180V/\pm 192V/\pm 204V/\pm 216V/\pm 228V/\pm 240V/\pm 252V/\pm 264V/\pm 276V/\pm 288V/\pm 300Vdc$ (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50шт опция)
Управление батареями	Интеллектуальная система продления срока службы аккумуляторов
Ток заряда батарей	Макс. 30 А
<b>Интерфейсы</b>	USB, RS232, RS485, параллельный порт, порт REPO, порт LBS (опция), порт обратной связи, интеллектуальный слот, карта SNMP (опция), релейная карта (опция).
<b>Плата параллельной работы</b>	Встроенная в ИБП
<b>Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	0~40°C
Относительная влажность	0–95% (без конденсации)
<b>Заданта</b>	Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкий заряд батареи, другие
<b>Стандартизация</b>	
Стандарты	IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3 (VFI)
ЭМС	IEC/EN 62040-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4
Стандарты безопасности	IEC/EN 62040-1
<b>Монтаж</b>	Напольный (Tower)
<b>Физические параметры</b>	
Габариты (Ш*Г*В) мм	850*600*1550
Вес (кг)	280 кг